

Шаблон мережевого пристрою MB110-2A

Застосування на контролерах		ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx	
Ім'я змінної	Тип даних	Адреса регістру	Коментар
dp1	int	0	Положення десяткової точки для входу 1
dp2	int	6	Положення десяткової точки для входу 2
lzm_fl1	float	4	Вимірювання входу 1 у форматі з плаваючою точкою
lzm_fl2	float	10	Вимірювання входу 2 у форматі з плаваючою точкою
lzm_int1	int	1	Ціле значення вимірювання входу 1 зі зміщенням точки
lzm_int2	int	7	Ціле значення вимірювання входу 2 зі зміщенням точки
status1	int	2	Статус виміру входу 1
Status2	int	8	Статус виміру входу 2
tizm1	int	3	Мітка відносного часу входу 1
tizm2	int	9	Мітка відносного часу входу 2

У шаблонах вказані не всі регістри доступні для обміну мережами, для уточнення необхідної інформації звертайтеся до посібника з експлуатації на відповідний прилад.

Область застосування шаблону:

- 1) Може використовуватися для швидкого конфігурування модуля вводу аналогових сигналів MB110-2A під час роботи з мережевим пристроєм у режимі **Master**

Розробник	Версія	Дата зміни
ВО ОВЕН	1.0	18.10.22