
Logische Funktion 3OR



Eingang	Datentyp	Beschreibung
I1	BOOL	Eingang 1
I2	BOOL	Eingang 2
I3	BOOL	Eingang 3
Ausgang	**Datentyp**	**Beschreibung**
Q	BOOL	I1 OR I2 OR I3

Funktion

Der Ausgang der 3OR-Funktion nimmt dann den Zustand 1 an, wenn mindestens ein Eingang den Zustand 1 hat.

Wahrheitstabelle

I1	1	x	x	0	1
I2	x	1	x	0	1
I3	x	x	1	0	1
Q	1	1	1	0	1

x — beliebiger Wert

Geräte	PR110, PR114, PR200
Version	1.0
Änderungsdatum	27.02.2015